

## LES + PRODUIT

- Chargeur rapide intégré : se recharge complètement en 1H40
- Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB
- Fonction «onduleur»/**Alimentation Sans Interruption** : branchée sur secteur, la station d'énergie bascule automatiquement sur la batterie en cas de coupure de courant
- Fonction **Parralel link** : permet de brancher 2 appareils pour doubler l'autonomie et la puissance (3600W en continue, 7200W en pic)
- Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge
- Autonomie complète : Utilisation simultanée avec la recharge par panneaux solaires (jusqu'à 800Wc)
- Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcée



économique à l'usage



zéro émission



plug & play



## IDÉALE POUR



RECHARGE D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

FONCTION «PARRALEL LINK»: PUISSANCE DOUBLÉE

LOISIRS OUTDOOR EN COMPLÈTE AUTONOMIE

ALIMENTATION DE SECOURS

### CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Puissance maxi (Convertisseur AC)     | 3600W             |
| Puissance continue (Convertisseur AC) | 1800W             |
| Capacité de la batterie               | 1270W/h           |
| Type de batterie                      | Lithium 18500 NMC |
| Nombre cycle charge/décharge à 80%    | +800              |

### ÉQUIPEMENT

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise 230V 50Hz NF 2P                        | x 3                                                                                        |
| Prises USB                                   | 2x USB-C 60W<br>+ 2x USB 3.0A                                                              |
| Sortie 12V DC                                | 1x allume cigare 10A                                                                       |
| Chargeur induction intégré                   | 10W                                                                                        |
| Écran digital de contrôle                    | % d'état de la batterie<br>Temps restant d'utilisation<br>Temps restant pour fin de charge |
| Lampes de lecture intégrée LED               | 1W / 200 lumens                                                                            |
| Chargeur AC/DC 230V intégré                  | 800W                                                                                       |
| Temps de recharge complet sur secteur 230V   | 1H40                                                                                       |
| Temps de recharge allume-cigare 12V          | 12H30                                                                                      |
| Temps de recharge panneau solaire 120W       | 12H                                                                                        |
| Temps de recharge panneau solaire fixe 420Wc | 3H30                                                                                       |


### DONNÉES DE GESTION

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 429360        |
| EAN code                            | 3283494293609 |
| Poids net/brut                      | 13,1/15,5Kg   |
| Dimensions du packaging             | 471x377x375mm |
| Palettisation                       | 18 pcs        |
| Fabrication                         | Chine         |
| Disponibilités des pièces détachées | 5 ans         |
| Garantie                            | 2 ans         |

## AUTONOMIE



23H



21 CHARGES




112 CHARGES



7H (+AUTONOMIE FROID)




23H



7H30 (+AUTONOMIE FROID)



12 CHARGES



28H30




2H30



3H



4H



1H45



1H20



1H



0H40

Données indicatives. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.